

Wykryte uszkodzenia odlegdiny potencjalne zagrożenia

Lp.	Nazwa rozdzielni lub miejsce	Opis uszkodzenia	zdjęcie nr
1	Rozdzielnica parter bud A	obwód kamer nr 19 zabezpieczony B20 zbyt duże zabezpieczenie do przekrój przewodu 1,5mm ²	
2	Rozdzielnica stomatologi	do oprzewodowania rozdzielni użyto do zacisków fazowych przewód żółto zielony zarezerwowany do instalacji uziemiających	zdjęcie 1
3	Rozdzielnica sala komputerowa	zbyt dużo komputerów na jednym obwodzie przy rozruchu wyrzuca zabezpieczenie, wymienić bezpieczniki z B16 na C16 o charakterystyce zwłocznej	
4	Rozdzielnica portiernia D	wypięty bezpiecznik nr 9 z szyny wisi na prężących przewodach - zapiąć na szynie	
5	Rozdzielnica przy pom D 104	brak w rozdzielni wyłącznika głównego - utrudnia to obsługę eksploatacyjną	
6	Rozdzielnica przy pom D 3	w rozdzielni nie podłączono okablowanie do zabezpieczenia i lampek kontroli faz	zdjęcie 2
7	Rozdzielnica kompresor balon boiska	nie szczelne przejście kable narazone na warunki atmosferyczne	zdjęcie 3
8	Garaż	wypalony styk gniazda-gniazdo do wymiany	
9	Rozdzielnice	poprawić uziemienie wyrównawcze obudowy i konstrukcji rozdzielnic : T4 przy B109, rozdz przy sali gimnastycznej 1p bud F, rozdz parter bud F	
10	Rozdzielnice budynek A,B,C, D,F	przy najbliższym remoncie we wszystkich rozdzielnicach wyposażyć obwody gniazd w wyłączniki różnicowoprądowe	